

Herstellerinformation

Dialogic Systems GmbH & Co KG

Untere Dorfstraße 2
85653 Aying

Telefon: +49 (0) 8095 873 373 0

E-Mail: info@home-cockpit.de

Web: <https://www.home-cockpit.de>

Touchpanel für GIRA Control 9 Unterputzdose



Excelsior - Gira Kit - Multitouch PC 21,5 Zoll / i5 / 120GB SSD / 8GB RAM / Win10 / Glas weiß

Mit dem HomeCockpit GIRA KIT bringen Sie frischen Wind in bestehende GIRA Unterputzdosen der Größen 9" und 19". Verfügbar zum Einbau in GIRA Unterputzdosen sind die Leistungsklassen Major, Excelsior und Excelsior PLUS. Durch das Windows Betriebssystem kann jede marktübliche Software zur Hausautomation auf den Touchpanels von Dialogic Systems installiert werden. Nutzen Sie auch die innovativen Zusatzbausteine, um Ihr HomeCockpit Touchpanel für alle Situationen zu optimieren: Mit dem VoicePerformance-Baustein die Mikrofonqualität anheben und Rückkopplungen unterdrücken. Videotelefonie mit dem 5MP Kamera-Baustein ermöglichen, oder das Touchpanel bequem durch Betreten des Raumes mit dem Präsenzmelder-Baustein aktivieren.

Technische Details

Hardware

- CPU: Intel Core i5 8265U
- Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
- Festplattenspeicher: 120 GB SSD
- Netzteil: 24V / 3,8A Hutschienennetzteil

Anschlüsse

- USB Port: 4xUSB 3.1, 1xUSB3.1 Type-C
- LAN Port : 2xRJ45 LAN Gigabit
- Video Port: 1xHDMI, 1xDP
- Audio Port: 1x Line-out

Display

- Größe: 21,5 Zoll Bildschirmdiagonale
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
- Seitenverhältnis: 16 : 9
- Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
- Rahmenfarbe: schwarz

Audio

- Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 2 W)
- Mikrophon: integriertes Kondensatormikrophon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein)

Maße

- Displayfläche: 268 mm x 476 mm (H x B)
- Gesamt: 349 x 558 x 69 mm (H x B x T)
- Wandabstand: 20mm
- Gewicht: 3,5 kg

Software

- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Zusatzsoftware ist im Shop verfügbar und wird bei Auslieferung vorinstalliert & lizenziert

Montage

- Montage in bestehender GIRA Control 19 Unterputzdose

Lieferumfang

- Touchpanel
- Montagerahmen zur Montage in GIRA Control 19 Unterputzdosen
- 24V / 3,8A Hutschienen-Netzteil
- Kurzbeschreibung / Montageanleitung

Zubehör

Notwendig

- Vorhandene GIRA Control 19 Unterputzdose

Optional

- Präsenzmelder Baustein
- Camera Baustein (5 Mega Pixel)
- Voice Performance Baustein
- Backup & Recovery USB Stick 64GB

Artikelnummer: 194612

Menge: _____ Stk

EP: _____

GP: _____

Gesamt Netto: _____

MwSt. (____%): _____

Gesamt Brutto: _____